

SideFix ® Doppelfrequenz-Fensterklemmantenne für
das 900 MHz sowie 1800 MHz Mobilfunknetz

BESCHREIBUNG

- Doppelfrequenzantenne – zwei Bänder – eine Antenne!
- Deckt EGSM/NMT-900 sowie DCS 1800/PCN ab.
- Elektrisch hochgesetzter Dipol in flexibler, witterungsbeständiger Kunststoffum-mantelung.
- 0 dB Gewinn im Vergleich zu einer dachmontierten ¼ λ Antenne.
- Gegengewichtsfrei durch das ½ Wellenprinzip.
- Für kurzzeitige Antennenmontagen.
- Montage auf Seitenscheiben durch einfaches Aufsteckprinzip.
- Mit FME-Anschluss versehen (Kabel ist separat zu bestellen).



SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	SF 900/1800
Frequenz	880–960 MHz (EGSM/NMT-900 Mobilfunknetz) 1710–1880 MHz (DCS-1800/PCN)
Antennentyp	Elektrisch hochgesetzter ½ λ Dipol
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
VSWR	≤ 1.5:1 bei Resonanzfrequenz
Bandbreite	900 MHz : 65 MHz @ VSWR ≤ 2.0:1 1800 MHz : 115 MHz @ VSWR ≤ 2.0:1
Gewinn (EIA RS-329-1)	0 dB

Mechanisch DE	
Materialien	Messing, witterungsbeständiger Kunststoff
Kabel	FME-Kabel, ist separat zu bestellen
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 210 mm
Gewicht	ca. 0.07 kg
Montage	Aufsteckmontage auf die Seitenscheibe

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
SF 900/1800	130001133

FME-SYSTEM ZUBEHÖR

FME-KABEL	
LÄNGE	TYP NO.
1 m	1 m FME
2 m	2 m FME
3 m	3 m FME
4 m	4 m FME
5 m	5 m FME
6 m	6 m FME
4 m weiß	4 m FME-weiß
6 m weiß	6 m FME-weiß
12 m weiß	12 m FME-weiß
18 m weiß	18 m FME-weiß

FME-ADAPTER	
ADAPTER	ORDER NO.
FME-FME	FME-FME
Verbinder	FMEP
N	FME-N
FSMA	FME-FSMA
BNC	FME-BNC
TNC	FME-TNC
UHF	FME-UHF
Mini-UHF	FME-MUHF
Winkel-MUHF	FME-EMUHF
Winkel-BNC	FME-EBNC
Winkel-TNC	FME-ETNC
SMA	FME-SMA

Für weitere Informationen über unsere FME-Kabeltypen vergleichen Sie bitte die Datenblätter unter Zubehör in unserem Katalog.